7. Правила хранения

Условия хранения должны соответствовать условиям 1 Л по ГОСТ 15150-69.

8. Транспортировка

Условия транспортировки должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78.

9. Утилизация

По истечению срока эксплуатации светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов – практически неопасные отходы.

10. Свидетельство о приемке, сведения о подтверждении соответствия

10.1 Светильник соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 55705-2013 и признан годным к эксплуатации;

10.2 Заводской номер светильника указан на корпусе и дублируется в данном паспорте.

11. Гарантийные обязательства

11.1 При соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации, установки и требований по технике безопасности предприятие-изготовитель гарантирует работу светильников в течение 60 месяцев;

11.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока предприятиеизготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно в максимально сжатые сроки;

11.3 За последствия неправильных транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации светильника предприятие-изготовитель ответственности не несет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promled.pro-solution.ru | эл. почта: prl@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

PromLED

Производственная компания ООО «Пром-Свет»

Светодиодный светильник серии «Плазма v2.0 Мультилинза»

Паспорт и руководство по эксплуатации

Санкт-Петербург
2019г.

1. Назначение и основные сведения

Светодиодный светильник серии «Плазма v2.0 Мультилинза», далее Светильник, предназначен для освещения строительных площадок, стадионов, парковок гипермаркетов, открытых складов, производственных и промышленных площадей и др. площадок, требующих освещения с высоких опор.

2. Комплектность поставки

- Паспорт не менее 1 на светильник
- Светильник см. Табл. 1
- Упаковка

3. Модели светильников, мощность, световой поток, масса, габариты

№	Название	Мощность, Вт±10%	Свет. поток, Лм±10%	Масса, кг	Габариты ДШВ, мм	Кол-во в уп, шт
1	Промлед Плазма v2.0-400 Мультилинза	400	54000	16	488x465x324	1
2	Промлед Плазма v2.0-500 Мультилинза	500	65000	17	488x465x324	1
3	Промлед Плазма v2.0-600 Мультилинза	600	81000	20	488x620x323	1
4	Промлед Плазма v2.0-750 Мультилинза	750	97500	21	488x620x323	1
5	Промлед Плазма v2.0-1000 Мультилинза	1000	130000	30	651x646x368	1

Табл. 1

4. Основные технические данные и характеристики серии

4.1 Тип крепления: поворотный кронштейн (Рис. 1);

4.2 Рекомендуемая высота установки светильником над уровнем земли составляет 6 – 30 метров;

4.3 Напряжение питания: 220±20% В;

4.4 Частота, 50±10% Гц;

4.5 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011;

4.6 Гальваническая развязка – есть;

4.7 Коэффициент мощности драйвера cosφ не менее 0,98;

4.8 Тип кривой силы света: (в зависимости от установленной линзы) Л (полуширокая) - 90°, Г (глубокая) - 60°x60°, К (концентрированная) - 12° и 30°;

4.9 Ресурс светодиодов не менее, 100000 ч;

4.10 Коэффициент пульсации не более 1%;

4.11 Индекс цветопередачи Ra не менее 75;

4.12 Варианты доступных цветовых температур: 3000К/4000К/5000К;

4.13 Температура эксплуатации, от -60 до +50°С;

4.14 Вид климатического исполнения УХЛ 1 согласно ГОСТ 15150-69;

4.15 Степень защиты светильника IP 67 по ГОСТ 14254-2015;

4.16 Назначенный срок службы светильника - 12 лет (при 12-ти часовой эксплуатации);

4.17 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления покупателя, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию производства светильника с целью улучшения его свойств.

5. Требования по технике безопасности. Запрещается:

5.1. Монтировать/демонтировать, проводить техническое обслуживание светильников находящихся под напряжением;

5.2. Эксплуатация светильника без защитного заземления;

5.3. Эксплуатация светильника в питающей электросети с напряжением отличным от 220В ±20%;

5.4. Разбирать светильник;

5.5. Включать с диммирующими устройствами, кроме тех, которые рекомендованы предприятием-изготовителем.

6. Подготовка к эксплуатации, установка светильника, эксплуатация, техническое обслуживание

6.1 Распакуйте светильник, убедитесь в его целостности, и правильности комплектности.

6.2 Установка, монтаж и эксплуатация светильника должны осуществляться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.3 При обращении со светильником без упаковки не допускать повреждения корпуса, светопропускающего элемента, кабелей. Не допускать падений светильника. Не перемещать светильник методом волочения.

6.4 Произвести монтаж светильника:

Приложить светильник кронштейном к монтажной поверхности. Произвести крепление кронштейна к монтажной поверхности, сориентировать светильник в требуемом направлении. Затянуть фиксирующие болты (Рис.1);

6.5 Убедиться в надежности крепления светильника (приспособления для подвешивания или установки светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника).

6.6 Подключение светильника к питающей электросети:

- Коричневая/белая жила/Промаркированный провод 1 – Фаза (L);
- Синяя жила/Промаркированный провод 2 – Ноль (N);
- Желто-зеленая жила – Заземление (GND).

6.7 Включить электропитание;

6.8 Чистку от загрязнений производите, по необходимости, при отключенном питании светильника. Чистку производить сухой мягкой ветошью.



Рис.1